

LED Wandleuchten „Payar & Nias“ mit PIR Bewegungsmelder

PIR Wandleuchten

Produktbeschreibung:

Praktische Wandleuchte mit integriertem PIR-Bewegungsmelder. IP54 - geeignet für den Aussenbereich sowie für Treppenhäuser, Flure, Kellerräume etc.

Gemeinsame technische Details:

- Betrieb an 230V / 50Hz
- Verbrauch im StandBy 0,9W
- 100% Hell 0,1 Sek.
- Abstrahlwinkel 110° • Ein/Aus 20.000x
- Leuchtdauer 20.000 Std.
- empfohlene Installationhöhe 1,5-2m, Erfassungsbereich 140°
- Leuchtdauer einstellbar 10Sek - 5Min (±10%)
- Sensor Reichweite max. 9 Meter
- Lichtempfindlichkeit einstellbar 3-2000 LUX
- Leistungsfaktor 0,56 • RA >80
- IP54, auch für Innen und Aussenbereich



Typ: Payar



Typ: Nias



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch!

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlöschen mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und Konformität! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Separate Sicherheitshinweise 230V Installationen

Die Installation bzw. der Eingriff ins Stromnetz kann zu sehr schweren Verletzungen bis hin zu einem tödlichen Stromschlag führen. • Anschluss oder Installation darf nur von Fachpersonal / Elektrofachkraft im spannungs- bzw. stromfreien Zustand durchgeführt werden! Schalten Sie bei allen Arbeiten den Stromkreis, in dem die Installation ausgeführt wird an der Hauptsicherung komplett ab! Anderenfalls besteht LEBENSGEFAHR!! Zum Anschluss aller 230V~ / 50Hz Komponenten darf der Mindestquerschnitt (1,5mm²) der Anschlussleitung niemals unterschritten werden. Benutzen Sie unbedingt eine für diese Verwendung ausdrücklich zugelassene Leitung und Werkzeug. Es gibt im Inneren dieses Produktes keine zu wartenden Teile. Der korrekte Anschluss ist zu prüfen, erst bei einwandfreier Installation darf die Spannung wieder zugeschaltet werden. Der Stromkreis darf erst in Betrieb genommen werden, wenn alle Komponenten fachgerecht und fest in der Wand / Halterung / Decke installiert und auf volle Funktion geprüft wurden.

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für: Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.

Details Varianten: (EEKL = Energieeffizienzklasse lt. 2019/2020/EU & 2019/2015/EU)

PIR Wandleuchten

Art.-Nr.	Farbe / Typ	Leistung	Verbr./1000h	Lumen	Kelvin	EEKL	dimmbar	Maße / Ø	Betrieb an
23090	weiß / Payar ww	15Watt	15KWh	1520lm	3000K	E	nein	ØxT 210 x 49mm	230V/50Hz
23091	weiß / Payar nw	15 Watt	15KWh	1570lm	4000K	E	nein	ØxT 210 x 49mm	230V/50Hz
23092	weiß / Nias ww	10 Watt	10KWh	980lm	3000K	E	nein	212 x 120 x 45mm	230V/50Hz
23093	weiß / Nias nw	10 Watt	10kWh	1010lm	4000k	E	nein	212 x 120 x 45mm	230V/50Hz
23154	grau / Payar nw	15 Watt	15KWh	1570lm	4000k	E	nein	ØxT 210 x 49mm	230V/50Hz

Sicherheitshinweise

- Das Produkt niemals öffnen, es gibt keine zu wartenden Teile - nur durch Fachpersonal.
- Das Produkt darf nicht Hitze (> °40) oder hoher UV Strahlung ausgesetzt werden.
- Vorm Anschluss prüfen dass die Betriebsspannung (Produkt) mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Betrieb ist nur erlaubt an 230V~/50Hz Netzspannung
- Ein Umbauen, Verändern oder Erweitern des Produktes ist nicht gestattet.
- Achten Sie darauf dass der Montageuntergrund das Gewicht des Produktes dauerhaft und auch bei sich ändernden Witterungsverhältnissen (z.B Sturm) jederzeit zuverlässig trägt.
- Die Umgebungstemperatur im Betrieb darf 45°C nicht überschreiten!

Installationshinweise Stromanschluss:

Die Anschlussleitungen sind durch die Gummidichtungen zu führen. Die Zugentlastung ist festzuziehen so dass die stromführende Leitung fixiert ist. Nach dem Anschluss die Box, bis zum Einrasten, schließen

L : Zuleitung Phase (braun)

N: Zuleitung Nullleiter (blau)

PE: NICHT vorhanden (Wird durch Schutzklasse 2 - dopplete Isolierung - nicht benötigt

Zum Öffnen der Abdeckung müssen rückseitig die Haltetasche mit z.B. einem Schraubendreher „angehebelt“ werden. Die rückseitigen Schrauben werden zur Öffnung NICHT benötigt. Den Rand nach vorn abnehmen. Die 3 Schrauben auf der Oberseite entfernen.



Einstellmöglichkeiten:
LUX : 3-2000 LUX
TIME: Leuchtdauer 10Sek - 5Min



Clever: Die Abdeckung des Sensors lässt sich komplett im Kreis drehen. Verdeckt die Regler oder beschneidet den Winkel.

Nehmen sie die Abdeckung ab und führen Sie die Zuleitung durch die Gummiöse, schließen Sie danach L und N an die Lusterklemme mit richtiger Polung an. Erst nach dem Zusammenbau in Betrieb nehmen.

Separate Sicherheitshinweise LED Beleuchtung

Schauen Sie niemals direkt, beziehungsweise ungeschützt ins Licht oder auf die leuchtenden LEDs. Die Helligkeit kann Sie stark blenden, sie riskieren Verletzungen und eine mögliche dauerhafte Schädigung der Augen bzw. der Netzhaut. Richten Sie die Leuchte niemals auf Menschen oder Tiere (...falls mobile Leuchte)! Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden und die Möglichkeit zur Wärmeabgabe in die Umgebung muss gewährleistet sein. Brandgefahr!